

Rejestrator cyfrowy HDTV

i7-T2804VH



MODEL	i7-T2804VH
Wejścia wideo	4 x BNC (75Ω)
Obsługiwane standardy	HDTVI: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS: PAL/NTSC
Obsługa kamer IP**	2 kanały IP do 8MP, do maks. 6 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), w trybie 'enhanced IP' 4 do 8 kanałów IP
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	Równoległe VGA/HDMI 2K, niezależne CVBS (BNC, 75 Ω)
Rozdzielczość HDMI/VGA	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 /60Hz HDMI: 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 /60Hz
Wejścia / wyjścia audio	4 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1 x RCA (liniowe, 1kΩ)
Kompresja audio	G.711u
Wejścia/wyjścia alarmowe	4 / 1
Rozdzielczość zapisu dla danego sygnału wideo	8MP @ 8kl/s / 5MP @ 12kl/s / 4MP @ 15kl/s / 3MP @ 18kl/s 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @25kl/s * 8 MP@8kl/s jest obsługiwany tylko dla 1 kanału Przy włączonym trybie 8MP Lite: 8MP Lite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@15kl/s
Strumień pomocniczy	WD1 / 4CIF / CIF @25kl/s
Zakres strumienia	32Kbps + 10Mbps (definiowane przez użytkownika)
Zdarzenia	Detekcja ruchu dla wszystkich kanałów. Gdy wyłączony jest 'rozszerzony tryb VCA' (domyślne ustawienia): przekroczenie linii i wtargnięcie działa dla 2 kanałów; obsługuje kamery 4/5/8 MP oraz wyj. HDMI 2K. Gdy włączony jest 'rozszerzony tryb VCA': przekroczenie linii i wtargnięcie działa dla wszystkich kanałów; nie obsługuje kamer 4/5/8 MP i wyj. HDMI 2K.
Interfejsy	2 x USB 2.0, Ethernet (RJ45) 10/100 M
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań
Medium zapisu	1 HDD do 10TB
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja
Oprogramowanie mobilne	i7-MVS Guard dla: iPhone, Android
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, pilot, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (bez dysku)	≤ 10W
Zakres temp. pracy	-10°C~+55°C
Wymiary (sz. x wy. x gł.)	315 x 242 x 45 mm

* 8MP lite = 1920x2140 px ,

**rejestrator obsługuje kamery IP do maks. 8MP, przy doborze rejestratora należy uwzględnić, że maksymalna ilość podłączonych kamer jest uzależniona od pasma dla kamer IP.

Wersja 12.2019 dot. firmware 4.20, specyfikacja może ulec zmianie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na www.intermec.pl